

Mac OSX icm GSM via Bluetooth

Opmerking

Activeer de Bluetooth-functie van het toestel en zorg ervoor dat toestel en PDA zichtbaar zijn voor andere apparaten. Waar in het toestelmenu de Bluetooth-functie in te schakelen is, verschilt per toestel. Meestal is Bluetooth te vinden onder de

Mac OSX icm GSM via Bluetooth - v1.00



menuoptie "Verbinden", "Communicatie" of "Connectiviteit". In de handleiding van het toestel staat precies beschreven waar Bluetooth in het menu te vinden is.



📥 🐼 wo 15:07

a

- 1.
- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld, en **Detecteerbaar** staat aangevinkt

Č

- Klik op het Bluetoothsymbool rechtsboven in de taakbalk
- Selecteer de optie Configureer Bluetooth-apparaat

Bluetooth: ingeschakeld Schakel Bluetooth uit

✓ Detecteerbaar

(*) ◀

↑

Configureer Bluetooth-apparaat...

Verstuur bestand... Blader door apparaat...

Open Bluetooth-voorkeuren...

2.

• Klik op Ga door



Mac OSX icm GSM via Bluetooth - v1.00



• Vink Mobiele telefoon aan en klik op Ga door

	Bluetooth-configuratie-assistent				
Type apparaat selecteren					
	De Bluetooth-configuratie-assistent configureert een Bluetooth- apparaat voor gebruik met deze computer. Selecteer het type apparaat dat u wilt configureren in de lijst. Selecteer 'Willekeurig apparaat' als het apparaat dat u wilt configureren niet in de lijst wordt vermeld. Het apparaat moet zich binnen 9 meter van de computer bevinden.				
	 Muis Toetsenbord Mobiele telefoon Printer Headset Willekeurig apparaat 				
	Ga terug Ga door				



• Selecteer uw toestel en klik op **Ga door**

0	Bluetooth-configuratie-assistent				
Mobiele telefoon met Bluetooth configureren					
	Zoeken naar de mobiele telefoon Als de mobiele telefoon in de lijst verschijnt, selecteert u deze en klikt u op 'Ga door'. Als de mobiele telefoon niet verschijnt, controleert u of de mobiele telefoon detecteerbaar is.				
	Mobiele Telefoons V800 Nmc-home Nokia 6600 Nmc				
	්දී Zoeken naar mobiele telefoons - 3 gevonden.				
L	Ga terug Ga door				



• Er wordt vanuit de laptop een pairings-verzoek naar het toestel gestuurd. Bevestig dit op het toestel, en voer vervolgens de getoonde code in (per pairing verschillend)

000	Bluetooth-configuratie-assistent				
Mobiele telefoon met Bluetooth configureren					
	Koppelen met de mobiele telefoon De mobiele telefoon vraagt u om een toegangscode. Controleer of de mobiele telefoon gereed is om een toegangscode te ontvangen. Als de mobiele telefoon gereed is, voert u de volgende code in: 272110 Nadat u de toegangscode hebt ingevoerd op de mobiele telefoon, is de koppeling tot stand gebracht.				
	Verbinding tot stand gebracht. $3_{\rm s}^{\rm M}$	ri N			
	Ga terug Ga door	9			



• Vink <u>alleen</u> **Internettoegang** aan, en selecteer vervolgens de 2^e optie

00	Bluetooth-configuratie-assistent				
Mobiele telefoon met Bluetooth configureren					
	Selecteer de voorzieningen die u wilt gebruiken in combinatie met de mobiele telefoon: iSync voor de overdracht van contactgegevens en afspraken Adresboek				
	 Internettoegang via de gegevensverbinding van de telefoon Bel een specifiek toegangsnummer voor uw internetaanbieder 				
	● Gebruik een rechtstreekse, snelle verbinding om contact te maken met uw internetaanbieder (GPRS, 1xRTT)				
	Gebruik telefoon als afstandsbediening van deze computer				
	Ga terug Ga door				



- Vul onderstaande gegevens in en klik op Ga door
- NB: Bij Gebruikersnaam en wachtwoord dient u vodafone in te vullen

600	Bluetooth-config	uratie-assistent
	Mobiele telefoon met B	luetooth configureren
	Om met uw telefoon brengen, moet u de Als u niet alle gegevens telefoonaanbieder en de waarde te bepalen moet waarde momenteel gebr Gebruikersnaam: Wachtwoord: GPRS CID-reeks:	een internetverbinding tot stand te volgende gegevens opgeven. weet, moet u contact opnemen met uw mobiele- ze assistent opnieuw uit te voeren. Om de CID- u op de mobiele telefoon controleren welke CID- uikt wordt. vodafone *99# Bijvoorbeeld *99*123456789#
	Modemscript:	Ericsson Infrared
		Toon alle beschikbare scripts Toon Bluetooth-status in menubalk
		Ga terug Ga door



• De koppeling is nu voltooid. Klik op **Stop**





• Open beneden in de taakbalk de Systeemvoorkeuren



• Klik op Netwerk



Wireless Web instellingen: Mac OS-X icm GSM via Bluetooth



• Klik op **Bluetooth** en klik vervolgens op **Verbind...**

9	000		Netwerk	
2		Toon alles	(Q	
		Lo	catie: Automatisch	
	•	Interne modem	interne modem is geconfigureerd, maar heeft geen verbinding. Interne modem is geconfigureerd om *99# te belien.	Π
		Bluetooth	Bluetooth is geconfigureerd, maar heeft geen verbinding. Bluetooth is geconfigureerd om *99# te bellen.	
			Configureer) Verbind	?
	и К	lik op het hangslot	om de instellingen te vergrendelen. Help) Pas nu to	e



• Klik nu nogmaals op **Verbind** en bevestig indien nodig de inkomende verbinding op de telefoon

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$	Bluetoot	h			0
	C'3'	C32	8		≫
Overzicht	Vodafone Mobile Connect Card 3G	Interne modem	Bluetooth	VPN	
Tel	Configuratie: Vodafone (Ho lefoonnummer: *99# Accountnaam: vodafone Wachtwoord: •••••• Toon moder	ofdnummer) nstatus in men	ubalk		0
Status: Inactief Verbind					



• Als onderstaand scherm zichtbaar is, is de verbinding tot stand gebracht

000	Bluetooth				0
Overzicht Vodafone Mobile	Sonnect Card 3G In	eterne modem	Bluetooth	VPN	>>
Configuratie:	Vodafone (Hoofd	dnummer)		÷	
Telefoonnummer:	*99#				
Accountnaam:	vodafone				
Wachtwoord:	•••••				
🗹 Toon modemstatus in menubalk 📀					
Status: Verbonden met 10.6.6.6 (Verbindingssnelheid niet beschikbaar)			reek		
Versturen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
Ontvangen: 🚺 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍					
Verbindingstijd: 00:00:08					
Resterende tijd: Onbeperk	t				
IP-adres: 10.14.22	7.193				

• Klik op **Verbreek** om de verbinding te verbreken